



ارگ



مشاور، طراح و تولید کننده دانش بنیان
پلتفرم مدیریت هوشمند سیستم پایش کنترل و
مانیتورینگ شرایط و المانهای محیطی اتاق سرور

سنسور ولتاژ و جریان - ترانسمیتور برق مولتی AC

ARG SENS - H / S / V-A

معرفی محصول :

این حسگر یکی از کاربردی ترین سنسورها در زمینه پایش کنترل و مانیتورینگ شرایط و المانهای محیطی اتاق سرور است. از این ماژول جهت تشخیص مقدار ولتاژ 1 یا 3 فاز و یا تشخیص مقدار جریان عبوری 1 فاز و 3 فاز دستگاهها استفاده می شود.

کاربرد :

- قابل نصب در اتاقهای سرور
- قابلیت کنترل، پایش و مانیتورینگ دقیق شرایط محیطی در اتاق سرور

ویژگی:

- ورودی ولتاژ (MAX 500 VAC) و جریان (MAX 5 AAC) بدون اتصال PT و CT خارجی
- امکان شبکه کردن چندین ماژول (ماکزیمم 247 ماژول) روی BUS دو سیم
- خروجی آنالوگ 4~20 MA یا 0~5/10 ولت
- خروجی سریال RS485، RS232، RTU و MODBUS
- تغذیه ایزوله از ورودیها و خروجیها KVA 1 به همراه نرم افزار جهت تنظیمات و کالیبره و مانیتورینگ
- قابلیت اتصال به PC، PLC، HMI، INDICATOR، ... / قابلیت مانیتورینگ تمامی پارامترهای دستگاه
- قابلیت اتصال CT و PT خارجی / جعبه ریلی با ابعاد 80 × 160 × 118
- یک کانال ورودی دیجیتال و یک کانال خروجی رله

مشخصات فنی :

ورودی جریان AC	کمیت الکتریکی
30mA ~ 5A AC	خروجی CT
0.015	مقاومت ورودی
%0.5FS	دقت
0.6~75MV	شنت خارجی

کمیت های اندازه گیری

ورودی ولتاژ AC	کمیت الکتریکی
30~500V AC	رنج ورودی
1.2M	مقاومت ورودی
%0.5FS	دقت
0.6~75MV	شنت خارجی

مشخصات خروجی آنالوگ

قابل تعریف در 0~V10	خروجی ولتاژ
2 خروجی	تعداد خروجی آنالوگ
قابل تعریف در 0~MA20	خروجی جریان
12 BIT	درجه تفکیک خروجی آنالوگ



ARG

WWW.ARGBMS.COM

TEL: 021-44267731-32 , 09397539059